

Ficha Técnica

OPALUX®

OP-BC1222

CARGADOR DE BATERÍA



- ✖ **Indicadores que muestran el estado de carga**
- ✖ **Ventilador de enfriamiento con control de temperatura a 45°C**
Comienza a funcionar
- ✖ **Carga de batería de 3 etapas: masiva, de absorción y flotante.**
- ✖ **7 funciones de protección: polaridad inversa, cortocircuito de salida**
Sobre temperatura, bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga y sobre corriente
- ✖ **Proteccion contra sobrecalentamiento: 75°C**
- ✖ **Selector de tipo de batería admite una variedad de tipos de batería**
- ✖ **Funcion de activación de voltaje ultrabajo**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 🔑 **Marca:** Opalux
- 🔑 **Modelo:** OP-BC1222
- 🔑 **Voltaje de entrada:** AC 230V(180v-240V)
- 🔑 **Voltaje de salida:** DC 12V
- 🔑 **Corriente máxima de carga:** 20A
- 🔑 **Frecuencia de salida:** 47-63Hz
- 🔑 **Mode de carga:** Carga automática de 3 etapas
 - ▶ Etapa 1: Carga masiva
 - ▶ Etapa 2: Carga de absorción
 - ▶ Etapa 3: Carga flotante
- 🔑 **Voltaje de carga flotante:** 13.8V
- 🔑 **Voltaje de carga de absorción:** ▶ 14.2V(G); 14.4V(S); 14.6V(F/Li)
- 🔑 **Eficiencia:** >85%
- 🔑 **Indicador LED:** 5 indicacores LED para diferentes estados de carga
- 🔑 **Medidas:** 18 x 15 x 7cm
- 🔑 **Peso:** 1.7Kg

