


FICHA TÉCNICA

INVERSOR DE ONDA
SENOIDAL PURA

HIGH Full Max

MODELOS:	SDY-SIP700	SDY-SIP1000	SDY-SIP2000	SDY-SIP3000
Potencia Nominal	700W	1000W	2000W	3000W
Potencia Máxima	1400W	2000W	4000W	6000W
N° de Salidas 220 VAC	1	1	2	2
N° de fusibles extras	0	0	6	8
Forma de Salida:	Onda Sinusoidal 			
Entrada:	12V/24V: 10 ~ 30 VDC			
Salida:	220 VAC ~ 240 VAC			
Frecuencia de Salida:	50/60 Hz +- 3 Hz			
Eficiencia:	86%			
Protecciones:	Protección contra subtensión, sobretensión, sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, sobrecarga, cortocircuito			
Códigos de Fallo:	32--Protección contr. sobretensión 64--Protección contr. sobretensión 12-- Protección contr. sobretemperatura		08--Protección contr. sobrecarga 56--Protección contr. cortocircuitos 33--Fusible fundido	
Enfriamiento:	Ventilador controlado por temperatura			
Temperat.de trabajo:	-10 °C ~ 50°C			
Medidas:	105*190*380mm			

CARACTERÍSTICAS:

- Inversor de Onda senoidal pura, diseñado para convertir voltajes de 12 y 24 VDC a 220 VAC. Además de pantalla de visualización de Voltaje de entrada y salida.
- Ideal para alimentar equipos electrónicos sensibles, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro. Incluye manual y cables de conexión (fusibles extras a partir de 2000 W).

