FICHA TÉCNICA

AMPLIFICADORES

Hawk FREE POWER
the best quality sound

MODELO:	YT-J120
POTENCIA DE SALIDA:	120W RMS /150W Máximo
ALIMENTACIÓN:	220 - 240 VAC / 50-60 Hz
ENTRADA DE MICRÓFONO:	6 Entradas
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	20 Hz - 22 KHz
SALIDA DE BAJA IMPEDANCIA:	4 -16 Ohm
SALIDA DE VOLTAJE CONSTANTE:	70/100 V
CONTROL:	Volumen independiente, Echo, Delay, Bass, Treble y Volumen maestro
RELACIÓN SEÑAL / RUIDO:	Mayor a 90 dB
ENTRADA USB:	SI
ENTRADA TARJETAS SD:	SI
ENTRADAS RCA:	1 DVD IN y 1 MP3 IN
SALIDA RCA:	1 OUT
DIMENSIONES:	47.8 * 29 * 10.7 cm
MATERIAL:	Hierro / Aluminio
PESO:	7.75 Kg

CARACTERÍSTICAS:

El YT-J120 es un amplificador potente y flexible, diseñado para sistemas de megafonía y sonido ambiental que requieren múltiples entradas de micrófono y opciones avanzadas de conectividad. Ideal para grandes espacios como auditorios, iglesias, fábricas y eventos. Incluye Control Remoto y Manual.

MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO CON ECHO Y DELAY

PMPO 1200 WATTS







fm RADIO · Bluetooth · HI-SPEED USB · mp3 · Micro SD